

DISPOSITIF DE BRANCHEMENT 5/35 FTTH R




LÉGENDE

- 1 Corps
- 2 Anse
- 3 Lien
- 4 Passage de tournevis pour réglage de tension
- 5 Coin à gorge

Le dispositif de branchement 5/35 FTTH R permet de réaliser l'arrêt de câbles FTTH sur poteau ou façade. Spécifiquement adaptées, elles accueillent les câbles de branchement ronds de 2,5 à 5mm pour le raccordement abonné.

INSTALLATION

- 1 Passer l'anse dans le support



- 2 Verrouiller l'anse dans le corps



- 3 Repérer sur le câble l'endroit approximatif où installer le dispositif 5/35 FTTH. Faire une boucle avec le câble à cet endroit pour l'insérer dans le corps par l'avant



- 4 Insérer le coin par l'arrière du corps à l'intérieur de la boucle en veillant à ne pas croiser le câble avec le lien



- 5 Pour régler la tension, pousser le câble côté alimentation d'une main vers la 5/35 tout en tirant de l'autre main côté client



- 6 Lors de grande surlongueur, placer un tournevis dans le passage prévu à cet effet pour faciliter le coulissement du câble autour du coin en position reculée



- 7 Installation terminée

